Преобразователь скорости воздуха SHUFT TVAN канальный - купитьй цене |

Цена:

Цена ПО ЗАПРОСУ Преобразователь скорости воздуха SHUFT TVAN канальный Напряжение питания: 24 V AC ±20 % Рабочий диапазон: 0...10 m/s, 0...15 m/s, 0...20 m/s, выбирается Точность: ±(0.2 m/s + 3 % of the value) при 0.2...10 m/s; ±(0.2 m/s + 3 % of the value) при 0.2...15 m/s; ±(0.2 m/s + 4 % of the value) при 0.2...20 m/s Время срабатывания: выбирается 0.7 или 4 с Выходной сигнал: 0...10 V (max. 1 mA), 4...20 mA, выбирается aesf@aesf.ru

Преобразователь скорости воздуха Shuft TVAN канальный Преобразователь скорости воздуха Shuft TVAN канальный предназначен для измерения скорости воздуха в системах ОВКВ , вентиляционных каналах или аналогичных системах . Датчик скорости SHUFT TVAN воздуха работает по принципу термоанемометра . Чувствительный элемент представляет собой специально разработанный тонкопленочный элемент , который нагревается . Скорость охлаждения элемента , которая зависит от скорости воздуха , измеряется и преобразуется встроенной электроникой в аналоговый выходной сигнал , пропорциональный скорости воздуха . Сигнал компенсируется изменением температуры . Преимущество очень тонкого измерительного элемента в том, что он обладает высокой устойчивостью к загрязнению пылью и т.д. Рабочий диапазон может быть установлен с помощью перемычки на печатной плате . Это облегчает настройку на нужный рабочий диапазон при запуске . Преимущества канального преобразователя скорости воздуха SHUFT TVAN Выбираемый рабочий диапазон 0...10/15/20 м/с Выходной сигнал 0...10 В постоянного тока или 4...20 мА Напряжение питания 24 В переменного/постоянного тока Регулируемое время затухания Короткое время реакции Регулируемая длина вставки зонда Размеры SHUFT TVAN (указаны в мм)

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем